



Sida b l o k i simZ lavre	MMU- HP	AP0054MH-E 0.6	AP0074MH-E 0.8	AP0094MH-E 1.0	AP0124MH-E 1.25	AP0154MH-E 1.7	AP0184MH-E 2.0
gagrileba	(kvt)	1.7	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
gaTboba	(kvt)	1.9	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3
gagr. simZ lavre faqtiuri/aRqmadi	(kvt)	1.5 / 1.2	2.0 / 1.6	2.5 / 1.9	3.3 / 2.4	4.1 / 2.9	5.1 / 3.4
gaTbobis faqtiuri simZ lavre	(kvt)	1.3	1.7	2.2	2.7	3.4	4.3
e l. energiis moxmareba	(kvt)	0.034		0.036	0.038	0.041	0.052
denis Zala muSaobisas	(amperi)	0.28		0.30	0.31	0.34	0.42
startis denis Zala	(vati)	0.49		0.52	0.54	0.59	0.73
Zravis gamonavali simZ lavre	(vati)	60					
haeris nakadi maRali/saSualo/dabali	(litri/wm)	135 / 128 / 105	153 / 128 / 105	158 / 130 / 105	165 / 140 / 112	183 / 153 / 130	212 / 178 / 145
haeris nakadi maRali/saSualo/dabali	(მ3/წთ)	8.1 / 7.7 / 6.3	9.2 / 7.7 / 6.3	9.5 / 7.8 / 6.3	9.9 / 8.4 / 6.7	11.0 / 9.2 / 7.8	12.7 / 10.7 / 8.7
haeris nakadi maRali/saSualo/dabali	(მ3/სთ)	486 / 462 / 378	552 / 462 / 378	570 / 468 / 378	594 / 504 / 402	660 / 552 / 468	762 / 642 / 522
ხმაურის წნევის დონე მაღალი/საშუალო/დაბალი	(დბა)	35 / 32 / 28	36 / 32 / 28	37 / 33 / 28	37 / 33 / 29	40 / 35 / 30	44 / 39 / 34
ხმაურის დონე მაღალი/საშუალო/დაბალი	(დბა)	50 / 47 / 43	51 / 47 / 43	52 / 48 / 43	52 / 48 / 44	55 / 50 / 45	59 / 54 / 49
mTavari b l o k i s s i m a R l e / s i g a n e / s i s q e	(მმ)	268 / 575 / 575					
Weris kasetis s i m a R l e / s i g a n e / s i s q e	(მმ)	27 / 700 / 700					
mTavari b l o k i s w o n a	(კმ)	17					
Weris kasetis w o n a / t i p i	(კმ)	3 / RBC-UM11PG(W)-E					
airis m i l i	(მმ/ინჩი)	9.5 - 3/8			12.7 - 1/2		
siTxis m i l i	(მმ/ინჩი)	6.4 - 1/4					
drenaJis port i (Sida/gare)	(მმ)	25 / 32					
e l. energiis miwodeba		1 ფაზა 230v 50Hz					
e l. mcveli	(amperi)	3	5				

აქსესუარები

RBC-AMT32E	სამართავი პულტი	სრული კონტროლი სერვისის ფუნქციების ჩათვლით.
RBC-AMS41E	სამართავი პულტი ტაიმერით	სრული კონტროლი სერვისის ფუნქციების ჩათვლით და 7 დღის მანძილზე სრულად პროგრამირებადი ტაიმერით.
RBC-AMS51E-ES	სამართავი პულტი განათებით	აქვს ტაიმერი და გერანის განათება, ასევე ენერგიის დაზოგვის ფუნქცია და მრავალენოვანი ინტერფეისი.
RBC-AS41E	გამართავი კონტროლერი	იდეალურია სასტუმროებისა და საბაზისო მოხმარების შემთხვევებში, არ აქვს სერვისის ფუნქცია.
RBC-SMCN61	ჩართვა/გამორთვა და ბლოკის კონექტორი	კონექტორი ჩართვა გამორთვის და დაბლოკვის ფუნქციით.
RBC-SMTI	CN02 კონექტორი ინტერფეისთან კავშირით	